

## Mobile Datenerfassung

# **MDE-Verkauf**

Kurzanleitung für das Höft & Wessel skye.integral2

#### 1. Ansicht des skeye.integral mit 19 Tasten




#### 2. Automatische Ausschaltfunktion (Sleep-Mode)


Das MDE schaltet sich nach einer bestimmten Zeit selbsttätig ab (außer wenn der Prozessor arbeitet, z.B. während der Datenübertragungsbereitschaft).

Die Stromaufnahme ist im StandBy-Mode vernachlässigbar klein, das Gerät benötigt daher keinen mechanischen Ein-/Ausschalter.

Das MDE wird mit der zweiten Taste von unten rechts beginnend eingeschaltet bzw. aufgeweckt und setzt das Programm an der aktuellen Stelle fort.

### 3. Störungsbeseitigung





Sollte aus irgend einem Grund das Gerät nicht mehr reagieren oder Ihr Bildschirm anders aussehen, so entnehmen Sie den Akkublock und drücken bitte

Akkublock und drücken bitte behutsam, mit geringem Kraftaufwand mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem ähnlichen spitzen Gegenstand den Resett-Taster. Nach dem Einlegen des Akkublocks schaltet sich das MDE automatisch ein und startet automatisch das Programm "SysBackup", welches ohne nachfragen das Backup zurückgespielt und einen erneuter Neustart durchführt.

Unterbrechen Sie diesen Vorgang bitte nicht.

Sollte das SysBackup aus irgend einem Grund unterbrochen werden, so befindet sich das Gerät im Auslieferungszustand und Ihr Bildschirm sieht so aus:



Sie können nun nach einem erneuten Reset, diese Frage mit "Ja" beantworten




Oder unter Programme\System das Programm SysBackup aufrufen.

Klicken Sie auf [zurückspielen] um eine Datensicherung zurückzuspielen.

Auf gar keinen Fall auf [erstellen] klicken. Sie überschreiben sonst Ihre letzte Sicherung mit der Standardkonfiguration (ohne Drucker).

Die Meldung [Restore durchführen?] bestätigen Sie mit [Ja] und auch eine eventuelle 2. Abfrage [Restore dennoch ausführen?] bestätigen Sie mit [Ja].

Während des Restore sehen Sie eine Verlaufsanzeige und nach erfolgreicher Wiederherstellung bestätigen Sie die Meldung mit [**OK**], um das Gerät neu zu starten.



#### LINde GmbH

Gehren Grünswalder Strasse 15 15926 Heideblick



Telefon: 035455 869013 Fax: 035455 3390

Internet: www.landwirtschaft-im-netz.de

